

FDV

Pluggplanter



PRODUKTBESKRIVELSE

Norsk blomstereng av viltvoksende arter tilpasset norsk klima. Pluggplantene blir produsert lokalt i Rygge. Vi har over 32 arter i sortiment og kan skreddersy leveringer til deres prosjekt.

Krav til voksested

Avhengig av hvilke arter som blir benyttet. Besøk nettsiden vår for mer informasjon:

SPESIFIKASJONER

Plantehøyde	12—15 cm
Vekt	50 g
Jordbase diameter	4 cm
Jordbase høyde	5 cm
Jordtype	Lett sandblandet
Lagringstid	Skal ikke lagres
Oppbinding	Ikke nødvendig
Produsentt	Gure Gartneri
Tilgjengelighet	Bestillingsvare

ARTSLISTE

Aksveronika	Blåkløkke	Blåknapp
Enghumleblomblomc	Engknoppurt	Engnellik
Engsmelle	Engtjæreblom	Fagerkløkke
Firkantperikum	Flekkgriseøre	Fuglevikke
Føllblom	Gjeldkarve	Gullkløver
Gullris	Hanekam	Harekløver
Hjertegrass	Karve	Marianøkleblom
Nyseryllik	Ormehode	Prestekrage
Prikkperikum	Ryllik	Rød Jonsokblom
Rødknapp	Skjerveveit	Smalkjempe
Svartknoppurt	Storengkall	

FDV

Pluggplanter

Installasjon

Pluggplanter installeres i ugressfrie vekstmasser på tak eller bakken. Vi anbefaler bruk av planter som er stedegegne for det geografiske området det skal installeres i. For å gjøre jobben enklere anbefaler vi å benytte seg av en plantespett for å lage klart hull, men man kan også bruke spade, hullpipe eller bor. Det vil være optimalt om pluggene er vannet før planting.

Pluggene installeres med 10 til 20 planter pr m². Vi anbefaler å kombinere planting med å så overflaten.

Etterarbeid

Vanning er viktig under etableringsfasen. Etablering kan strekke seg over 4 uker, under tørre forhold. Det er viktig å luke fremmede arter og ugress, for å hindre at disse etablerer seg og får lov til å formere seg i blomsterengen.

Vedlikehold

For å sikre god og rask etablering anbefaler vi å gjødsle ca. 3 kg pr. 100 m². Ellers består vedlikehold kun av lusing av ugress og vanning ved behov. Dette er naturlige planter som passer godt til norsk klima. Ved en lengre tørkeperiode på sommeren med høy temperatur vil plantene ha godt av å få en god dose vanning regelmessig.

